


线性滑台系列

Linear stage series

同步带传动/无尘环境（洁净环境）
Timing belt drive
Dust-free environment

小型
Small Type


RBC5



最大行程
Maximum Stroke 800mm
最大负载
Maximum Payload 5KG ---- 249
本体宽度
Body Width 55mm

小型
Small Type


RBC6



最大行程
Maximum Stroke 800mm
最大负载
Maximum Payload 8KG ---- 252
本体宽度
Body Width 65mm

标准型
Standard Type


VBC10



最大行程
Maximum Stroke 3000mm
最大负载
Maximum Payload 25KG ---- 255
本体宽度
Body Width 100mm


标准型
Standard Type

VBC12



最大行程
Maximum Stroke 3500mm
最大负载
Maximum Payload 30KG ---- 260
本体宽度
Body Width 120mm


VBC14



最大行程
Maximum Stroke 3500mm
最大负载
Maximum Payload 40KG ---- 265
本体宽度
Body Width 140mm

大型
Large Type

VBC17



长行程
Long stroke

最大行程
Maximum Stroke 3500mm
最大负载
Maximum Payload 55KG ---- 270
本体宽度
Body Width 170mm



BU

BD

RBC5 — **L80** — **S100** — **BU** — **ZW57** — **C3** —

本体样式 Base Style	
R	R 系列 R series
BC	洁净型 Cleanse 同步带驱动结构 Seri Type
S	本体55mm宽 Body width55

皮带类型 Leather belt Type	
L	无尘皮带 Clean belt
X	橡胶皮带 Rubber belt
导程 Lead	
80	80mm

行程(mm) Stroke(mm)	
100-800	

马达方式 Motor way	
BU	马达上折 Upper Side
BD	马达下折 Down Side

马达类型 Motor Type		马达功率 Motor power	
W	威洛博 W-Robot	57	57-Ø8
* 为 Z: 代表客户自配电机 * For Z: Motor is from clients		刹车 Brakes	
		无 No	无刹车 No brake
		B	带刹车 With brake


原点开关位置 Original Sensor position		感应开关数量 Sensor switch	
外置式: External		外置式: External	
C	马达侧 Motor side	2	2个 2pcs
D	反马达侧 Oppsite motor side	3	3个 3pcs
E	无 No	无感应器 No sensor	

感应器类型 Sensor type	
无 No	NPN
P	PNP


基本规格 Specification

马达功率 AC (W) Motor power AC (W)	57电机 57 motor	
驱动方式 Drive Type	同步带驱动 Timing belt driving	
重复定位精度 Repeatability	±0.05	
导程 Lead(mm)	80	
最快速度 Maximum Speed(mm/sec) 马达转速 3000 Motor Speed(rpm/min)	400	
最大载重(kg) Maximum Payload(kg)	水平使用 Horizontal	5
	垂直使用 Vertical	/
额定推力(N) Rated Thrust(N)	70	
直线导轨 Linear Guide (mm)	24x8.5-1	
原点感应器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN) EE-SX672P(PNP)
	导轨安装 Outside Guide	EE-SX674(NPN) EE-SX674P(PNP)

感应器接线图 < 原点及端点 >
Wiring drawing of inductor(original point and endpoint)



(图一) (Figure 1)



(图二) (Figure 2)

搭配伺服马达一览表 Servo Motor Matches List

(表一) (Table 1)

伺服电机外形尺寸 Servo motor size																		
功率W Power(W)	品牌 Brand	型号 Type	LL	LL(刹车) LL(Brakes)	LA	LE	LZ	LC	LG	LW	RH	W	LR	S	LB	M	QK	QL
57电机 57 motor	威洛博	W57S□ V: 带刹车 U: 无刹车 V: With brake U: No brake	81	97	66.67	1.6	4.5	57	4.8	15	7.2	-	21	8h6	38.1h7	-	-	-

□表示为空 Stand for empty

容许负载力矩表 Allow Load Torque Table


(单位: mm) (Unit: mm)			(单位: N.m) (Unit: N.m)		

水平安装 Horizontal installation	A	B	C
1kg	250	32	100
2.5kg	108	12	38

墙面安装 Wall installation	A	B	C
1kg	75	23	170
2.5kg	22	0	65

最大静态力矩 Maximum static torque	
MY	56
MP	56
MR	95

单位 Unit (mm)



有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	337	387	437	487	537	587	637	687	737	787	837	887	937	987	1037
M	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
N	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23
A	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40
重量KG Weight: kg	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6


*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

单位 Unit (mm)




有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	337	387	437	487	537	587	637	687	737	787	837	887	937	987	1037
M	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
N	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23
A	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40
重量KG Weight KG	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.



■ 马达安装方式 Motor direction



■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

RBC6 — **L80** — **S100** — **BU** — **ZW57** — **C3** —


本体样式 Base Style	皮带类型 Leather belt Type	行程(mm) Stroke(mm)	马达方式 Motor way	马达类型 Motor Type	马达功率 Motor power	原点开关位置 Original Sensor position	感应开关数量 Sensor switch	非标特注 Non-standard, d.c.,
R R系列 R series	L 无尘皮带 Clean belt	100-800	BU 马达上折 Upper Side	W 威洛博 W-Robot	57 57-Ø8	外置式: External	外置式: External	无 No
BC 洁净型 Cleanse 同步带驱动结构 Belt Type	X 橡胶皮带 Rubber belt		BD 马达下折 Down Side	* 为 Z: 代表客户自配电机 * For Z: Motor is from clients	刹车 Brakes	C 马达侧 Motor side	2 2个 2pcs	BL1
6 本体65mm宽 Body width65	导程 Lead				无 No	D 反马达侧 Opposite motor side	3 3个 3pcs	B2
	80 80mm				B 带刹车 With brake	E 无 No	无感应器 No sensor	D01
								U01
								UD01
								H01
								HU01
								HD01
								HUD01
								M01
								S01

基本规格 Specification


马达功率 AC (W) Motor power AC (W)	57电机 57 motor	
驱动方式 Drive Type	同步带驱动 Timing belt driving	
重复定位精度 Repeatability	±0.05	
导程 Lead(mm)	80	
最快速度 Maximum Speed(mm/sec) 马达转速 3000 Motor Speed(rpm/min)	400	
最大载重(kg) Maximum Payload(kg)	水平使用 Horizontal	8
	垂直使用 Vertical	/
额定推力(N) Rated Thrust(N)	70	
直线导轨 Linear Guide (mm)	42x9.5-1	
原点感应器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN) EE-SX672P(PNP)
	导轨安装 Outside Guide	EE-SX674(NPN) EE-SX674P(PNP)

感应器接线图 < 原点及端点 >

Wiring drawing of inductor(original point and endpoint)



(图一) (Figure 1)



(图二) (Figure 2)


搭配伺服马达一览表 Servo Motor Matches List

(表一) (Table 1)

伺服电机外形尺寸 Servo motor size																			
功率W Power(W)	品牌 Brand	型号 Type		LL	LL(刹车) LL(Brakes)	LA	LE	LZ	LC	LG	LW	RH	W	LR	S	LB	M	QK	QL
57电机 57 motor	威洛博 W-ROBOT	W57S□	V: 带刹车 U: 无刹车 V: With brake U: No brake	81	97	66.67	1.6	4.5	57	4.8	15	7.2	-	21	8h6	38.1h7	-	-	-

□表示为空 Stand for empty

容许负载力矩表 Allow Load Torque Table




水平安装 Horizontal installation	A	B	C
2.5kg	250	32	100
5kg	108	12	38

墙面安装 Wall installation	A	B	C
2.5kg	75	23	170
5kg	22	0	65

最大静态力矩 Maximum static torque	
MY	56
MP	56
MR	95

BD:马达下折(Down Side)

单位 Unit (mm)




注以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	357	407	457	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957	1007	1057
M	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23
N	12	16	18	22	22	26	28	30	32	36	38	40	42	46	48
A	102	72	82	92	102	72	82	92	102	72	82	92	102	72	82
重量KG Weight KG	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BU:马达上折(Upper Side)

单位 Unit (mm)



注以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	357	407	457	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957	1007	1057
M	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23
N	12	16	18	22	22	26	28	30	32	36	38	40	42	46	48
A	102	72	82	92	102	72	82	92	102	72	82	92	102	72	82
重量KG Weight KG	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.



同步带传动 / 一般环境
Timing belt drive
General environment

双电机滑台
Dual motors series


旋转轴 Rotation axis

基本规格 Specification


马达功率 AC (W) Motor power AC (W)	200W	
驱动方式 Drive Type	同步带驱动 Timing belt driving	
重复定位精度 Repeatability	±0.04	
导程 Lead(mm)	45	
最快速度 Maximum Speed(mm/sec) 马达转速 3000 Motor Speed(rpm/mim)	2250	
最大载重(kg) Maximum Payload(kg)	水平使用 Horizontal	15
	垂直使用 Vertical	
额定推力(N) Rated Thrust(N)	85	
直线导轨 Linear Guide (mm)	15x12.5 -2	
原点感应器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN) EE-SX672P(PNP)
	导轨安装 Outside Guide	EE-SX674(NPN) EE-SX674P(PNP)

感应器接线图 < 原点及端点 >

Wiring drawing of inductor(original point and endpoint)



(图一) (Figure 1)



(图二) (Figure 2)


搭配伺服马达一览表 Servo Motor Matches List

(表一) (Table 1)

伺服电机外形尺寸 Servo motor size																			
功率W Power(W)	品牌 Brand	型号 Type	LL	LL(刹车) LL(Brakes)	LA	LE	LZ	LC	LG	LW	RH	W	LR	S	LB	M	QK	QL	
100W	松下 Panasonic	MSMD012G1□	V: 带刹车 U: 无刹车 V: With brake U: No brake	92	122	45	3	3.4	38	6	14	6.2	3h9	25	8h6	30h7	M3x6L	-	-
	台达 Delta	ECMA-C20401□S	S: 带刹车 R: 无刹车 S: With brake R: No brake	100.6	136.6	46	2.5	4.5	40	5	16	6.2	3	25	8h6	30h7	M3x8L	-	-
	三菱 Mitsubishi	HC-KFS12□K	B: 带刹车 □: 无刹车 B: With brake □: No brake	86.5	124.5	46	2.5	4.5	42	5	-	-	-	25	8h6	30h7	-	-	-
200W	松下 Panasonic	MHMJ022G1□	V: 带刹车 U: 无刹车 V: With brake U: No brake	99	135.5	70	3	4.5	60	6.5	20	8.5	4h9	30	11h6	50h7	M4x8L	-	-
	台达 Delta	ECMA-C20602□S	S: 带刹车 R: 无刹车 S: With brake R: No brake	105.5	141.5	70	3	5.5	60	7.5	20	11	5	30	14h6	50h7	M4x15L	-	-
	三菱 Mitsubishi	HC-KFS23□K	B: 带刹车 □: 无刹车 B: With brake □: No brake	99.5	131.5	70	3	5.8	62	7	-	-	-	30	14h6	50h7	-	-	-
400W	松下 Panasonic	MHMJ042G1□	V: 带刹车 U: 无刹车 V: With brake U: No brake	118.5	155.5	70	3	4.5	60	6.5	20	11	5h9	30	14h6	50h7	M5x10L	-	-
	台达 Delta	ECMA-C20604□S	S: 带刹车 R: 无刹车 S: With brake R: No brake	130.7	166.6	70	3	5.5	60	7.5	20	11	5	30	14h6	50h7	M4x15L	-	-
		ECMA-C20804□S	S: 带刹车 R: 无刹车 S: With brake R: No brake	112.3	152.8	90	3	6.6	80	8	20	11	5	35	14h6	70h7	M4x15L	-	-
	三菱 Mitsubishi	HC-KFS43□K	B: 带刹车 □: 无刹车 B: With brake □: No brake	124.5	165.5	70	3	5.8	62	7	-	-	-	30	14h6	50h7	-	-	-

□表示为空 Stand for empty

容许负载力矩表 Allow Load Torque Table




水平安装 Horizontal installation	A	B	C
5kg	1400	750	600
8kg	1100	450	400
10kg	1000	350	350

墙面安装 Wall installation	A	B	C
5kg	660	500	1100
8kg	450	300	850
10kg	350	220	800

最大静态力矩 Maximum static torque	
MY	110
MP	110
MR	120

BR:马达右折(Right Side)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	319	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 KG Weight KG	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BRU:马达右上折(Upper Right Side)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	319	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 KG Weight KG	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BRD:马达右下折(Down Right Side)

单位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	319	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 KG Weight KG	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BL:马达左折(Left Side)

单位 Unit (mm)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	319	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 KG Weight KG	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

单位 Unit (mm)




*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

单位 Unit (mm)



*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

VBC12



■ 马达安装方式 Motor direction



■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

VBC12 — L45 — S100 — BL — ZP20B — C3 —

本体样式 Base Style	皮带类型 Leather belt Type	行程(mm) Stroke(mm)	马达方式 Motor way	马达类型 Motor Type	马达功率 Motor power	原点开关位置 Original Sensor position	感应开关数量 Sensor switch	非标备注 Non-standard, d.c.,
V V系列 V series	L 无尘皮带 Clean belt	100-3500	BR 马达右折 Right Side	P 松下 Panasonic	20 200W	外置式 External	外置式 External	无 No
BC 洁净型 Cleanse	X 橡胶皮带 Rubber belt		BRU 马达右上折 Upper Right Side	M 三菱 Mitsubishi	40 400W	C 马达侧 Motor side	2 2个 2pcs	BL1
12 本体120mm宽 Body width120	45 45mm		BRD 马达右下折 Down Right Side	Y 安川 Yaskawa	57 57 步进 Stepper	D 反马达侧 Oppsite motor side	3 3个 3pcs	B2
			BL 马达左折 Left Side	T 台达 Delta	刹车 Brakes	E 无 No	无感应器 No sensor	D01
			BLU 马达左上折 Upper Left Side	* 为 Z: 代表客户自配电机 * For Z: Motor is from clients	无 No			U01
			BLD 马达左下折 Down Left Side		带刹车 With brake			UD01
								H01
								HU01
								HD01
								HUD01
								M01
								S01
								T


滑台若需要增加密封条,请在型号末端加 "T"
If the linear salges require the extra sealing strip, please add the "T" at the end of the model numbers.

基本规格 Specification


马达功率 AC (W) Motor power AC (W)	400W	
驱动方式 Drive Type	同步带驱动 Timing belt driving	
重复定位精度 Repeatability	±0.04	
导程 Lead(mm)	45	
最快速度 MaximumSpeed(mm/sec) 马达转速 3000 Motor Speed(rpm/mim)	2250	
最大载重(kg) Maximum Payload(kg)	水平使用 Horizontal	30
	垂直使用 Vertical	
额定推力(N) RatedThrust(N)	170	
直线导轨 Linear Guide (mm)	15x12.5 -2	
原点感应器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN) EE-SX672P(PNP)
	导轨安装 Outside Guide	EE-SX674(NPN) EE-SX674P(PNP)

感应器接线图 < 原点及端点 >

Wiring drawing of inductor(original point and endpoint)



(图一) (Figure 1)



(图二) (Figure 2)


搭配伺服马达一览表 Servo Motor Matches List

(表一) (Table 1)

伺服电机外形尺寸 Servo motor size																		
功率W Power(W)	品牌 Brand	型号 Type	LL	LL(刹车) LL(Brakes)	LA	LE	LZ	LC	LG	LW	RH	W	LR	S	LB	M	QK	QL
200W	松下 Panasonic	MHMJ022G1□ V: 带刹车 U: 无刹车 V: With brake U: No brake	99	135.5	70	3	4.5	60	6.5	20	8.5	4h9	30	11h6	50h7	M4x8L	-	-
	台达 Delta	ECMA-C20602□S S: 带刹车 R: 无刹车 S: With brake R: No brake	105.5	141.5	70	3	5.5	60	7.5	20	11	5	30	14h6	50h7	M4x15L	-	-
	三菱 Mitsubishi	HC-KFS23□K B: 带刹车 □: 无刹车 B: With brake □: No brake	99.5	131.5	70	3	5.8	62	7	-	-	-	30	14h6	50h7	-	-	-
400W	松下 Panasonic	MHMJ042G1□ V: 带刹车 U: 无刹车 V: With brake U: No brake	118.5	155.5	70	3	4.5	60	6.5	20	11	5h9	30	14h6	50h7	M5x10L	-	-
	台达 Delta	ECMA-C20604□S S: 带刹车 R: 无刹车 S: With brake R: No brake	130.7	166.6	70	3	5.5	60	7.5	20	11	5	30	14h6	50h7	M4x15L	-	-
		ECMA-C20804□S S: 带刹车 R: 无刹车 S: With brake R: No brake	112.3	152.8	90	3	6.6	80	8	20	11	5	35	14h6	70h7	M4x15L	-	-
	三菱 Mitsubishi	HC-KFS43□K B: 带刹车 □: 无刹车 B: With brake □: No brake	124.5	165.5	70	3	5.8	62	7	-	-	-	30	14h6	50h7	-	-	-

□表示为空 Stand for empty

容许负载力矩表 Allow Load Torque Table




水平安装 Horizontal installation	A	B	C
10kg	2700	1700	1050
20kg	2100	850	650
25kg	1700	600	500

墙面安装 Wall installation	A	B	C
10kg	1070	1200	2000
20kg	600	560	1500
25kg	410	350	1150

最大静态力矩 Maximum static torque	
MY	174
MP	175
MR	153

BR:马达右折(Right Side)

单位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BRU:马达右上折(Upper Right Side)

单位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BRD:马达右下折(Down Right Side)

单位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。*In case special stroke please contact technical services.

BL:马达左折(Left Side)

单位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BLU:马达左上折(Upper Left Side)

单位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
市厘 Weight,KG	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BLD:马达左下折(Down Left Side)

单位 Unit (mm)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.



同步带传动/一般环境
Timing belt drive
General environment


双电机滑台
Dual motors series



常州库克传动科技有限公司
技术服务专线: 189-1589-6797
Technical Service Line www.czkuke.com

BR:马达右折(Right Side)

单位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 Weight KG	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BRU:马达右上折(Upper Right Side)

単位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 Kg Weight KG	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BRD:马达右下折(Down Right Side)

单位 Unit (mm)




注以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 KG Weight KG	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BL:马达左折(Left Side)

单位 Unit (mm)




注以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 KG Weight KG	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BLU:马达左上折(Upper Left Side)

单位 Unit (mm)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 KG Weight KG	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BLD:马达左下折(Down Left Side)


单位 Unit (mm)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量 KG Weight KG	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.



■ 马达安装方式 Motor direction



■ 型号表示方式 Guide for Model Selection


VBC17 — L45 — S100 — BL — ZP40B — C3 —

本体样式 Base Style	皮带类型 Leather belt Type	行程(mm) Stroke(mm)	马达方式 Motor way	马达类型 Motor Type	马达功率 Motor power	原点开关位置 Original Sensor position	感应开关数量 Sensor switch	非标特注 Non-standard, d.c.,
V V 系列 V series	L 无尘皮带 Clean belt	100-3500	BR 马达右折 Right Side	P 松下 Panasonic	40 400W	外置式 External	外置式 External	无 No
BC 洁净型 Cleaner	X 橡胶皮带 Rubber belt		BRU 马达右上折 Upper Right Side	M 三菱 Mitsubishi	75 750W	C 马达侧 Motor side	2 2个 2pcs	BL1
17 本体170mm宽 Body width 170	导程 Lead	45 45mm	BRD 马达右下折 Down Right Side	Y 安川 Yaskawa	刹车 Brakes	D 反马达侧 Opposite motor side	3 3个 3pcs	B2
			BL 马达左折 Left Side	T 台达 Delta	无 No	E 无 No	无感应器 No sensor	D01
			BLU 马达左上折 Upper Left Side	* 为 Z: 代表客户自配电机 * For Z: Motor is from clients	带刹车 With brake			U01
			BLD 马达左下折 Down Left Side					UD01
								H01
								HU01
								HD01
								HUD01
								M01
								S01
								T


滑台若需要增加密封条, 请在型号末端加 "T"
If the linear stages require the extra sealing strip, please add the "T" at the end of the model numbers.

马达功率 AC (W) Motor power AC (W)		400W/750W	
驱动方式	Drive Type	同步带驱动 Timing belt driving	
重复定位精度	Repeatability	±0.04	
导程	Lead(mm)	45	
最快速度 MaximumSpeed(mm/sec) 马达转速 3000 Motor Speed(rpm/mim)		2250	
最大载重(kg) Maximum Payload(kg)	水平使用 Horizontal	40/55	
	垂直使用 Vertical		
额定推力(N) RatedThrust(N)		160/330	
直线导轨 Linear Guide (mm)		20x15.5-2	
原点感应器 Home Sensor		外挂 Outside	EE-SX672(NPN) EE-SX672P(PNP)
		导轨安装 Outside Guide	EE-SX674(NPN) EE-SX674P(PNP)

Wiring drawing of inductor(original point and endpoint)



(图一) (Figure 1)



(图二) (Figure 2)

(表一)(Table 1)

伺服电机外形尺寸 Servo motor size																			
功率W Power(W)	品牌 Brand	型号 Type		LL	LL(刹车) LL(Brakes)	LA	LE	LZ	LC	LG	LW	RH	W	LR	S	LB	M	QK	QL
200W	松下 Panasonic	MHMJ022G1□	V:带刹车 U:无刹车 V:With brake U:No brake	99	135.5	70	3	4.5	60	6.5	20	8.5	4h9	30	11h6	50h7	M4x8L	-	-
	台达 Delta	ECMA-C20602□S	S:带刹车 R:无刹车 S:With brake R:No brake	105.5	141.5	70	3	5.5	60	7.5	20	11	5	30	14h6	50h7	M4x15L	-	-
	三菱 Mitsubishi	HC-KFS23□K	B:带刹车 □:无刹车 B:With brake □:No brake	99.5	131.5	70	3	5.8	62	7	-	-	-	30	14h6	50h7	-	-	-
400W	松下 Panasonic	MHMJ042G1□	V:带刹车 U:无刹车 V:With brake U:No brake	118.5	155.5	70	3	4.5	60	6.5	20	11	5h9	30	14h6	50h7	M5x10L	-	-
	台达 Delta	ECMA-C20604□S	S:带刹车 R:无刹车 S:With brake R:No brake	130.7	166.6	70	3	5.5	60	7.5	20	11	5	30	14h6	50h7	M4x15L	-	-
		ECMA-C20804□S	S:带刹车 R:无刹车 S:With brake R:No brake	112.3	152.8	90	3	6.6	80	8	20	11	5	35	14h6	70h7	M4x15L	-	-
		三菱 Mitsubishi	HC-KFS43□K	B:带刹车 □:无刹车 B:With brake □:No brake	124.5	165.5	70	3	5.8	62	7	-	-	-	30	14h6	50h7	-	-
750W	松下 Panasonic	MHMJ082G1□	V:带刹车 U:无刹车 V:With brake U:No brake	127.2	164.2	90	3	6	80	8	25	15.5	6h9	35	19h6	70h7	M5x10L	-	-
	台达 Delta	ECMA-C20807□S	S:带刹车 R:无刹车 S:With brake R:No brake	138.3	178	90	3	6.6	80	8	25	15.5	6	35	19h6	70h7	M6x20L	-	-
		ECMA-C20907□S	S:带刹车 R:无刹车 S:With brake R:No brake	130.2	161.3	100	3	6.6	86	8	20	13	5	35	16h6	80h7	M5x15L	-	-
		三菱 Mitsubishi	HC-KFS73□K	B:带刹车 □:无刹车 B:With brake □:No brake	142	177.5	90	3	6.6	82	8	-	-	-	40	19h6	70h7	-	-

□表示为空 Stand for empty

(単位: mm) (Unit: mm)


(単位: N.m) (Unit: N.m)

水平安装 Horizontal installation	A	B	C
10kg	3000	1900	1300
20kg	2300	1000	800
30kg	2000	700	600
45kg	900	320	290

牆面安裝 Wall installation	A	B	C
10kg	1300	1500	2300
20kg	800	700	1750
30kg	600	450	1350
45kg	290	210	610

最大静态力矩 Maximum static torque	
MY	1032
MP	1034
MR	908

BR:马达右折(Right Side)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2	31.7

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BRU:马达右上折(Upper Right Side)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2	31.7


*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

同步带传动 / 无尘环境 Timing belt drive Dust-free environment	丝杆传动 / 一般环境 Ball screw drive General environment
同步带传动 / 一般环境 Timing belt drive General environment	丝杆传动 / 无尘环境 Ball screw drive Dust-free environment



旋转轴 Rotation axis

BLU:马达左上折(Upper Left Side)




注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2	31.7

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BLD:马达左下折(Down Left Side)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2	29.7	30.2	30.7	31.2	31.7

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.